



## COMO CONECTAR INDUSOFT COM O CLP T 100

1. Verificar a comunicação entre o PLC e o T100.


Abrimos a carpeta Internet Trilogy ubicada em programas, e fazemos em TL-Server.




Logo de estar ubicado em esta janela, fazemos click sobre o botão chamado “Serial Port Setup” e verificamos os dados de comunicação. Na janela command string escrevemos IR\* e o CLP nos responderá com o comando IRxx, donde xx é o endereço do CLP.



Logo de confirmar a comunicação entre o CLP e o computador e os dados de comunicação do Porto, abrimos o indusoft e nos colocamos sobre a área de trabalho (Workspace). Fazemos click sobre a pestana de comunicações e selecionamos a carpeta de driver, faz click direito sobre a carpeta e selecionamos a janela Add/Remove Driver.




Ubicados ali aparece um listado com os drivers de comunicação para as diferentes marcas de CLP.



Buscamos o driver MODBUS (MODBUS protocol RTU/ASCII) e fazendo click o selecionamos e se cria a carpeta com nome de MODBUS.

Na carpeta MODBU, fazemos click direto e selecionamos a opção Setting, ali se abre a seguinte janela donde se configura a comunicação tal como se fez anteriormente no TL-Server.



Depois de ter realizado a configuração da comunicação entre o INDUSOFT e o PLC T100, Procedemos a direcionar cada uma das variáveis seja de entrada ou de saída. Para Isto fazemos dublo clic na carpeta de modbus, donde se desprejara a configuração de cada um dos tags com suas respectivas descrições.

